包装信息	型号：E2 Gen2 成品尺寸：140*185MM 材质：80g书写纸，骑马钉 公差：不大于±1MM 工艺：四色印刷 版本号：V1.0-20240628	备注信息	封面背面留白 较V1.0_20240625版本样品修改了25/33页页码，优化了第25/29/31/33/41/43/45页字体

封底　　封面

Model No.: E2 Gen2

maono | Global Best Selling Internet Microphone

User Manual

PODCASTING CONSOLE

maono
Global Best Selling
Internet Microphone

Maono(maono), meaning 'vision' in Kiswahili, is the Global Best Selling Internet Microphone Brand that products are sold well in 153 countries worldwide. With the beautiful vision of becoming a leading global brand, Maono is always producing products that deliver a pleasant sound experience. Maono is always working with audio professionals, influencers, and users, to make the world's best microphones and audio products.

maonocaster

Thanks for choosing Maonocaster E2 Gen2 podcast console.
Please read the User Manual carefully to have a better using experience.

CONTENTS

English 01-12
Deutsch 13-23
中文 24-34
日本語 35-46

Description

The Maonocaster E2 Gen2 is an upgraded version of our popular podcast and streaming audio console. Its 5 independent channels and 4 mixes provide flexible audio management for podcasting, streaming, and content creation. Intuitive controls and hot buttons for further improve user experience and streamline workflows. The built-in sound card, Bluetooth, RGB, & dual USB connectivity offer seamless integration with various devices and platforms, ensuring high-quality audio and enhanced performance. This versatile console is an ideal choice for podcasters, streamers, and content creators seeking a feature-rich yet user-friendly solution to elevate their audio production.

Product Features

- Dual AUX Mix(headphone jack) for live speaker
- Internal sound card & Bluetooth for phone/ computer/ tablet/ game console audio mixing
- Independent Bluetooth channel and independent volume control
- Bluetooth Voice Enhancement
- Advanced noise suppressing algorithm for stress-whisper-clear
- Dual USB connectivity for computer and mobile phone
- USB-C for phone, computer and tablet, and game console
- Compatible with Windows and macOS
- Dual 48V phantom power for condenser microphone
- +5V Phantom power output for 5V mic or USB mic
- Dual 3-pin connector hook up to power strip

Applications

Podcasting, Audio Streaming, and Recordings (computer, tablets, and smartphone), Computer and Gaming Audio, Conference Calling and Meeting software.

Specification

Input Impedance	2kΩ	Mixing Type	4 Mixer
Output Impedance	100Ω	Sampling Rate	48kHz
THD	0.01%(1kHz)	Frequency Response	20Hz-20kHz
Headphone Output	Max4.5V(1kHz, 16Ohm)	Dynamic Range	90dB
Phantom Power	48V/5V	Power Supply	Type-C 5V
Phantom Current	48V(Max0.3A)	Power Consumption	2.5W(Max)(Without Phantom Power)

Accessory List

Maonocaster E2 Gen2 Console　　Gooseneck Microphone Stand
USB-A(M) to USB-C(F) 1.1m Cable　　User Manual

Layout



1. 5.2" Inch 7 Bit Graphics Input
Connect to the computer display via the included graphics input.
2. 5.2" Inch 7 Bit Graphics and Instrument Input and High 2 Switch
Connect to the computer display via the included graphics input and connect to the instrument or switch the high 2 switch to USB for instrument input demos.
3. USB-C Port
Connect to the computer for audio and multichannel audio streaming and recording.
4. Backlight Switch
Turn on/off the backlight.
5. Power Switch
Turn on/off the unit.
6. Headphone Jack
Connect to headphones to monitor the audio.
7. 3.5mm Headphone Jack
Connect to headphones to monitor the audio.
8. 3.5mm Line Out
Connect your speaker or amplifier to enjoy the audio.
9. 3.5mm TRS Stream Out
Connect to the mixer to send the stream audio.
10. USB-C Slave
Connect to the computer for audio and multichannel audio streaming.
11. 5.5mm DC Power Input
Connect to the power adapter.

Beschreibung

Die Maonocaster E2 Gen2 ist eine verbesserte Version unseres beliebten Podcast- und Streaming-Audiokonsolen. Mit 5 unabhängigen Kanälen und 4 Mischern bietet Ihnen die Maonocaster E2 Gen2 eine flexible Audioverwaltung für Podcasting, Streaming und Inhaltserstellung. Intuitive Bedienelemente und Hotkeys verbessern die Benutzerfreundlichkeit und optimieren Ihre Arbeitsabläufe. Die integrierte Soundkarte, Bluetooth, RGB und die doppelte USB-Konnektivität bieten eine nahtlose Integration mit verschiedenen Geräten und Plattformen, um hochwertige Audio- und verbesserte Leistung zu gewährleisten. Dieses vielseitige Mischpult ist eine ideale Wahl für Podcaster, Streamer und Inhaltsersteller, die nach einer benutzerfreundlichen Lösung suchen, um ihre Audioproduktion zu verbessern.

Produktfunktionen

- Dual AUX Mix(Kopfhörerausgang) für Live-Sprecher
- Interne Soundkarte & Bluetooth für Telefon/Computer/Tablet/Spielkonsolenaudiomischung
- Unabhängiger Bluetooth-Kanal und unabhängige Lautstärkeregelung
- Bluetooth-Sprachverbesserung
- Fortschritt Rauschunterdrückungsalgorithmus
- Doppelte USB-Konnektivität für Computer und Mobiltelefon
- USB-C für Telefon/Tablet/Computer und Spielkonsole
- Kompatibel mit Windows und macOS
- Dual Phantomspeisung 48V für Kondensatormikrofon
- +5V Phantomspeisung ausgang für 5V Kondensatormikrofon
- Dual 3-polige Steckverbindung zum Anschluss an eine Steckdose

Anwendungen

Podcasting, Podcasting, Streaming und Aufzeichnung (Computer, Tablet und Smartphone), Computerton und Gaming-Audio, Konferenzanrufe und Meetingsoftware.

Spezifikation

Eingangsimpedanz	2kΩ	Mischer	4 Mixer
Ausgangsimpedanz	100Ω	Abtastrate	48kHz
THD	0.01%(1kHz)	Lautstärke	90dB
Kopfhörerausgang	Max4.5V(1kHz, 16Ohm)	Frequenzgang	20Hz-20kHz
Phantomspeisung	48V/5V	Stromversorgung	Typ-C 5V
Phantomstrom	48V(Max0.3A)	Stromverbrauch	2.5W(Max)(Phantomspeisung aus)

Zubehörliste

Maonocaster E2 Gen2 Konsole　　Gooseneck Mikrofonständer
USB-A(M) zu USB-C(F) 1.1m Kabel　　Benutzerhandbuch

Layout

1. 5.2" Inch 7 Bit Grafikeingang
Anschluss an das Display über den mitgelieferten Grafikeingang.
2. 5.2" Inch 7 Bit Grafik- und Instrumenteneingang/ und High 2 Schalter
Anschluss an das Display über den mitgelieferten Grafikeingang und Anschluss des Instrumentes oder Umschalten des High 2 Schalters für Instrumenten Plattgerätspiel auf USB.
3. USB-C Port
Anschluss an den Computer für Audio- und Multikanal-Audiostreaming und -Aufzeichnung.
4. Hintergrundbeleuchtungsschalter
Ein/Aus der Hintergrundbeleuchtung.
5. Ein/Ausschalter
Ein/Aus Gerät ein/ aus.
6. Kopfhörerbuchse
Anschluss an Kopfhörer zur Überwachung des Audios.
7. 3.5mm Kopfhörerbuchse
Anschluss an Kopfhörer zur Überwachung des Audios.
8. 3.5mm Line Out
Anschluss an Lautsprecher oder Verstärker, um den Ton zu genießen.
9. 3.5mm TRS Stream Out
Anschluss an den Mischer, um den Stream-Ton zu senden.
10. USB-C Slave
Anschluss an den Computer für Audio- und Multikanal-Audiostreaming.
11. 5.5mm DC Stromeingang
Anschluss an das Netzteil.

产品介绍

Maonocaster E2 Gen2 是我们广受欢迎的播客和音频流媒体调音台的升级版本。5 个独立通道和 4 个混音器，为播客、直播和内容创作提供灵活的音频管理。直观的控制和热键进一步提高用户体验，并简化您的工作流程。内置声卡、蓝牙、RGB 灯效和双 USB 连接功能可与各种设备和平台无缝集成，确保高质量音频和增强性能。这款多功能调音台是播客、主播和内容创作者寻找功能丰富且易于使用的解决方案，以提高音频制作质量的理想选择。

产品功能

- 双辅助混音(耳机接口)用于现场扬声器
- 内置声卡和蓝牙用于手机/电脑/平板电脑/游戏机音频混音
- 独立蓝牙通道和独立音量控制
- 蓝牙语音增强
- 先进降噪算法，实现清晰通话
- 双 USB 连接，适用于电脑和手机
- USB-C 用于手机、平板电脑和游戏机
- 兼容 Windows 和 macOS
- 双 48V 幻象电源用于电容麦克风
- +5V 幻象电源输出，为 5V 麦克风或 USB 麦克风供电
- 双 3 针连接器，可插入电源插排

应用

播客、直播、录音（电脑、平板电脑和智能手机）、电脑音频和游戏音频、会议通话软件和视频软件。

参数

输入阻抗	2kΩ	混音器	4混音器
输出阻抗	100Ω	采样率	48kHz
THD	0.01%(1kHz)	动态范围	90dB
耳机输出	Max4.5V(1kHz, 16ohm)	频率响应	20Hz-20kHz
幻象电源	48V/5V	电源供应	Type-C 5V
幻象电流	48V(Max0.3A)	功耗	2.5W(Max)(关闭幻象电源)

配件清单

Maonocaster E2 Gen2 调音台　　Gooseneck 麦克风支架
USB-A(M) 对 USB-C(F) 1.1m 数据线　　说明书

产品

1. 5.2" 7 ビット グラフィック入力
コンピュータディスプレイに付属のグラフィック入力を接続します。
2. 5.2" 7 ビット グラフィックおよび楽器入力、および High 2 スイッチ
コンピュータディスプレイに付属のグラフィック入力を接続し、楽器を接続するか、High 2 スイッチを USB に切り替えて楽器入力デモを行います。
3. USB-C ポート
コンピュータに接続して、オーディオおよびマルチチャンネルオーディオのストリーミングと録音を行います。
4. バックライト スイッチ
オン/オフ バックライト。
5. 電源オン/オフ
オン/オフ 電源オン/オフ。
6. ヘッドホン ジャック
ヘッドホンを接続してオーディオを監視します。
7. 3.5 ヘッドホン ジャック
ヘッドホンを接続してオーディオを監視します。
8. 3.5mm 音声出力
スピーカーまたはアンプを接続して音を楽しむ。
9. 3.5mm TRS ストリーム出力
ミキサーに接続してストリーム音を送信します。
10. USB-C スレーブ
コンピュータに接続してオーディオおよびマルチチャンネルオーディオのストリーミングを行います。
11. 5.5mm DC 電源入力
電源アダプターに接続します。

Maonocaster E2 Gen2各部の名称と機能



1. 5.2" 7 Bit グラフィック入力
ディスプレイに付属のグラフィック入力を接続します。
2. 5.2" 7 Bit グラフィックおよび楽器入力、および High 2 スイッチ
ディスプレイに付属のグラフィック入力を接続し、楽器を接続するか、High 2 スイッチを USB に切り替えて楽器入力デモを行います。
3. USB-C ポート
コンピュータに接続してオーディオおよびマルチチャンネルオーディオのストリーミングと録音を行います。
4. バックライト スイッチ
オン/オフ バックライト。
5. 電源オン/オフ
オン/オフ 電源オン/オフ。
6. ヘッドホン ジャック
ヘッドホンを接続してオーディオを監視します。
7. 3.5 ヘッドホン ジャック
ヘッドホンを接続してオーディオを監視します。
8. 3.5mm 音声出力
スピーカーまたはアンプを接続して音を楽しむ。
9. 3.5mm TRS ストリーム出力
ミキサーに接続してストリーム音を送信します。
10. USB-C スレーブ
コンピュータに接続してオーディオおよびマルチチャンネルオーディオのストリーミングと録音を行います。
11. 5.5 AC入力アダプター、ミュート、ヘッドホン
電源アダプターに接続します。
12. 5.5mm ヘッドフォン端子
ヘッドホンを接続してオーディオを監視します。
13. 5.5mm ヘッドフォン端子
ヘッドホンを接続してオーディオを監視します。
14. 5.5mm 音声出力
スピーカーまたはアンプを接続して音を楽しむ。
15. 5.5mm TRS ストリーム出力
ミキサーに接続してストリーム音を送信します。
16. USB-C 接続
コンピュータに接続してオーディオおよびマルチチャンネルオーディオのストリーミングを行います。
17. 5.5mm DC 電源入力
電源アダプターに接続します。

Layout

1. 5.2" Inch 7 Bit 그래픽 입력
컴퓨터 디스플레이에 포함된 그래픽 입력을 연결합니다.
2. 5.2" Inch 7 Bit 그래픽 및 악기 입력, 및 High 2 스위치
컴퓨터 디스플레이에 포함된 그래픽 입력을 연결하고 악기를 연결하거나 High 2 스위치를 USB로 전환하여 악기 데모를 합니다.
3. USB-C 포트
컴퓨터에 연결하여 오디오 및 다채널 오디오 스트리밍 및 녹음을 합니다.
4. 백라이트 스위치
켜기/끄기 백라이트.
5. 전원 스위치
켜기/끄기 전원 스위치.
6. 헤드폰 잭
헤드폰을 연결하여 오디오를 모니터합니다.
7. 3.5 헤드폰 잭
헤드폰을 연결하여 오디오를 모니터합니다.
8. 3.5mm 음성 출력
스피커 또는 앰프를 연결하여 사운드를 즐기세요.
9. 3.5mm TRS 스트림 출력
믹서에 연결하여 스트림 사운드를 전송합니다.
10. USB-C 슬레이브
컴퓨터에 연결하여 오디오 및 다채널 오디오 스트리밍을 합니다.
11. 5.5mm DC 전원 입력
전원 어댑터에 연결합니다.

Beschreibung

Die Maonocaster E2 Gen2 ist eine aufgewertete Version unseres beliebten Podcast- und Streaming-Audiokonsolen. Mit 5 unabhängigen Kanälen und 4 Mischern bietet Ihnen die Maonocaster E2 Gen2 eine flexible Audioverwaltung für Podcasting, Streaming und Inhaltserstellung. Intuitive Bedienelemente und Hotkeys verbessern die Benutzerfreundlichkeit und optimieren Ihre Arbeitsabläufe. Die integrierte Soundkarte, Bluetooth, RGB und die doppelte USB-Konnektivität bieten eine nahtlose Integration mit verschiedenen Geräten und Plattformen, um hochwertige Audio- und verbesserte Leistung zu gewährleisten. Dieses vielseitige Mischpult ist eine ideale Wahl für Podcaster, Streamer und Inhaltsersteller, die nach einer benutzerfreundlichen Lösung suchen, um ihre Audioproduktion zu verbessern.

Produktfunktionen

- Dual AUX Mix(Kopfhörerausgang) für Live-Sprecher
- Interne Soundkarte & Bluetooth für Telefon/Computer/Tablet/Spielkonsolenaudiomischung
- Unabhängiger Bluetooth-Kanal und unabhängige Lautstärkeregelung
- Bluetooth-Sprachverbesserung
- Fortschritt Rauschunterdrückungsalgorithmus
- Doppelte USB-Konnektivität für Computer und Mobiltelefon
- USB-C für Telefon/Tablet/Computer und Spielkonsole
- Kompatibel mit Windows und macOS
- Dual Phantomspeisung 48V für Kondensatormikrofon
- +5V Phantomspeisung ausgang für 5V Kondensatormikrofon
- Dual 3-polige Steckverbindung zum Anschluss an eine Steckdose

Anwendungen

Podcasting, Podcasting, Streaming und Aufzeichnung (Computer, Tablet und Smartphone), Computerton und Gaming-Audio, Konferenzanrufe und Meetingsoftware.

Spezifikation

Eingangsimpedanz	2kΩ	Mischer	4 Mixer
Ausgangsimpedanz	100Ω	Abtastrate	48kHz
THD	0.01%(1kHz)	Lautstärke	90dB
Kopfhörerausgang	Max4.5V(1kHz, 16Ohm)	Frequenzgang	20Hz-20kHz
Phantomspeisung	48V/5V	Stromversorgung	Typ-C 5V
Phantomstrom	48V(Max0.3A)	Stromverbrauch	2.5W(Max)(Phantomspeisung aus)

Zubehörliste

Maonocaster E2 Gen2 Konsole　　Gooseneck Mikrofonständer
USB-A(M) zu USB-C(F) 1.1m Kabel　　Benutzerhandbuch

제품

1. 5.2" Inch 7 Bit 그래픽 입력
컴퓨터 디스플레이에 포함된 그래픽 입력을 연결합니다.
2. 5.2" Inch 7 Bit 그래픽 및 악기 입력, 및 High 2 스위치
컴퓨터 디스플레이에 포함된 그래픽 입력을 연결하고 악기를 연결하거나 High 2 스위치를 USB로 전환하여 악기 데모를 합니다.
3. USB-C 포트
컴퓨터에 연결하여 오디오 및 다채널 오디오 스트리밍 및 녹음을 합니다.
4. 백라이트 스위치
켜기/끄기 백라이트.
5. 전원 스위치
켜기/끄기 전원 스위치.
6. 헤드폰 잭
헤드폰을 연결하여 오디오를 모니터합니다.
7. 3.5 헤드폰 잭
헤드폰을 연결하여 오디오를 모니터합니다.
8. 3.5mm 음성 출력
스피커 또는 앰프를 연결하여 사운드를 즐기세요.
9. 3.5mm TRS 스트림 출력
믹서에 연결하여 스트림 사운드를 전송합니다.
10. USB-C 슬레이브
컴퓨터에 연결하여 오디오 및 다채널 오디오 스트리밍을 합니다.
11. 5.5mm DC 전원 입력
전원 어댑터에 연결합니다.

설명

Maonocaster E2 Gen2 는 인기 있는 팟캐스트 및 스트리밍 오디오 콘솔의 업그레이드 버전입니다. 5 개의 독립 채널과 4 개의 믹서를 제공하는 Maonocaster E2 Gen2 는 팟캐스팅, 스트리밍 및 콘텐츠 제작을 위한 유연한 오디오 관리를 제공합니다. 직관적인 컨트롤과 핫키는 사용자 경험을 더욱 향상시키고 워크플로우를 간소화합니다. 내장 사운드 카드, 블루투스, RGB, 및 듀얼 USB 연결은 다양한 장치와 플랫폼과 원활한 통합을 제공하여 고품질 오디오와 향상된 성능을 보장합니다. 이 다용도 믹서는 팟캐스터, 스트리머 및 콘텐츠 제작자에게 사용하기 쉬운 기능이 풍부한 솔루션을 찾는 이상적인 선택입니다.

제품 기능

- 듀얼 AUX 믹스(헤드폰 잭)는 라이브 스피커용
- 내장 사운드 카드 및 블루투스는 전화/컴퓨터/태블릿/게임 콘솔 오디오 믹싱용
- 독립 블루투스 채널 및 독립 볼륨 컨트롤
- 블루투스 음성 향상
- 진보된 노이즈 억제 알고리즘
- 듀얼 USB 연결은 컴퓨터 및 모바일 폰용
- USB-C 는 전화/태블릿/컴퓨터 및 게임 콘솔용
- Windows 및 macOS 와 호환
- 콘덴서 마이크용 듀얼 48V 팬텀 전원
- +5V 팬텀 전원 출력, 5V 마이크 또는 USB 마이크 전원 공급
- 듀얼 3 핀 커넥터, 콘센트 스트립 연결

응용

팟캐스팅, 팟캐스팅, 스트리밍 및 녹음 (컴퓨터, 태블릿 및 스마트폰), 컴퓨터 오디오 및 게임 오디오, 회의 전화 및 비디오 소프트웨어.

사양

입력 임피던스	2kΩ	믹서	4 믹서
출력 임피던스	100Ω	샘플 레이트	48kHz
THD	0.01%(1kHz)	볼륨	90dB
헤드폰 출력	Max4.5V(1kHz, 16ohm)	주파수 응답	20Hz-20kHz
팬텀 전원	48V/5V	전원 공급	Type-C 5V
팬텀 전류	48V(Max0.3A)	전력 소비	2.5W(Max)(팬텀 전원 끄기)

액세서리 목록

Maonocaster E2 Gen2 콘솔　　Gooseneck 마이크 스탠드
USB-A(M) 대 USB-C(F) 1.1m 케이블　　사용자 설명서

概要

Maonocaster E2 Gen2は、人気播客&ライブストリーミング音響ミキサーのアップグレードバージョンです。5つの独立チャンネルと4つのミキサーを搭載したMaonocaster E2 Gen2は、ポッドキャスト、ストリーミング、コンテンツ制作のための柔軟なオーディオ管理を提供します。直感的なコントロールとホットキーがユーザーエクスペリエンスをさらに向上させ、ワークフローを効率化します。内蔵サウンドカード、Bluetooth、RGB、デュアルUSBコネクティビティは、さまざまなデバイスとプラットフォームとのシームレスな統合を提供し、高品質オーディオとパフォーマンスの向上を保証します。この多用途ミキサーは、ポッドキャスター、ストリーマー、コンテンツクリエイターにとって、使いやすい機能を備えたソリューションを求める理想的な選択です。

製品の特徴

- 独立したAUX出力(ヘッドホンジャック)は、ライブ音響用
- 内蔵サウンドカードとBluetoothは、電話/コンピュータ/タブレット/ゲーム機のオーディオミキシング用
- 独立したBluetoothチャンネルと独立した音量コントロール
- Bluetooth音声強調
- 高度なノイズ抑制アルゴリズム
- デュアルUSB接続は、コンピュータと携帯電話用
- USB-Cは、携帯電話/タブレット/コンピュータ/ゲーム機用
- Windows と macOS に対応
- コンデンサーマイク用デュアル48Vファントム電源
- +5Vファントム電源出力、5Vマイクまたは USBマイク用電源供給
- デュアル3ピンコネクタ、コンセントストリップに接続

アプリケーション

ポッドキャスト、ポッドキャスト、ストリーミング、録音（コンピュータ、タブレット、スマートフォン）、コンピュータオーディオとゲームオーディオ、会議通話とビデオソフトウェア。

仕様

入力インピーダンス	2kΩ	ミキサー	4ミキサー
出力インピーダンス	100Ω	サンプルレート	48kHz
THD	0.01%(1kHz)	ボリューム	90dB
ヘッドホン出力	Max4.5V(1kHz, 16ohm)	周波数応答	20Hz-20kHz
ファントム電源	48V/5V	電源供給	Type-C 5V
ファントム電流	48V(Max0.3A)	消費電力	2.5W(Max)(ファントム電源オフ)

付属品一覧

Maonocaster E2 Gen2コンソール　　Gooseneck マイクスタンド
USB-A(M) 対 USB-C(F) 1.1m ケーブル　　ユーザーマニュアル

Layout

1. 5.2" Inch 7 Bit グラフィック入力
コンピュータディスプレイに付属のグラフィック入力を接続します。
2. 5.2" Inch 7 Bit グラフィックおよび楽器入力、および High 2 スイッチ
コンピュータディスプレイに付属のグラフィック入力を接続し、楽器を接続するか、High 2 スイッチを USB に切り替えて楽器入力デモを行います。
3. USB-C ポート
コンピュータに接続して、オーディオおよびマルチチャンネルオーディオのストリーミングと録音を行います。
4. バックライト スイッチ
オン/オフ バックライト。
5. 電源オン/オフ
オン/オフ 電源オン/オフ。
6. ヘッドホン ジャック
ヘッドホンを接続してオーディオを監視します。
7. 3.5 ヘッドホン ジャック
ヘッドホンを接続してオーディオを監視します。
8. 3.5mm 音声出力
スピーカーまたはアンプを接続して音を楽しむ。
9. 3.5mm TRS ストリーム出力
ミキサーに接続してストリーム音を送信します。
10. USB-C スレーブ
コンピュータに接続してオーディオおよびマルチチャンネルオーディオのストリーミングを行います。
11. 5.5mm DC 電源入力
電源アダプターに接続します。

概要

Maonocaster E2 Gen2 は、人気ポッドキャスト&ライブストリーミングオーディオコンソールのアップグレードバージョンです。5 つの独立チャンネルと 4 ミキサーを提供する Maonocaster E2 Gen2 は、ポッドキャスト、ストリーミング、コンテンツ作成のための柔軟なオーディオ管理を提供します。直感的なコントロールとホットキーはユーザーエクスペリエンスをさらに向上させ、ワークフローを合理化します。内蔵サウンドカード、Bluetooth、RGB、および USB 接続は、さまざまなデバイスとプラットフォームとのシームレスな統合を提供し、高品質オーディオとパフォーマンスの強化を保証します。この多用途コンソールは、ポッドキャスター、ストリーマー、コンテンツ作成者にとって、使いやすい機能を備えたソリューションを求める理想的な選択です。

製品機能

- デュアル AUX ミックス(ヘッドホンジャック)は、ライブ スピーカー用です。
- 内蔵サウンドカードと Bluetooth は、電話/コンピュータ/タブレット/ゲーム コンソール オーディオ ミキシング用です。
- 独立した Bluetooth チャンネルと独立した音量コントロール
- Bluetooth 音声強調
- 高度なノイズ抑制アルゴリズム
- デュアル USB 接続は、コンピュータと携帯電話用です。
- USB-C は、電話/タブレット/コンピュータ/ゲーム コンソール用です。
- Windows と macOS と互換性があります
- コンデンサ マイク用デュアル 48V ファントム電源
- +5V ファントム電源出力、5V マイクまたは USB マイク用の電源を提供します。
- デュアル 3 ピン コネクタ、コンセント ストリップに接続

アプリケーション

ポッドキャスト、ポッドキャスト、ストリーミング、録音（コンピュータ、タブレット、スマートフォン）、コンピュータ オーディオとゲーム オーディオ、会議通話とビデオ ソフトウェア。

仕様

入力インピーダンス	2kΩ	ミキサー	4ミキサー
出力インピーダンス	100Ω	サンプル レート	48kHz
THD	0.01%(1kHz)	ボリューム	90dB
ヘッドホン出力	Max4.5V(1kHz, 16ohm)	周波数応答	20Hz-20kHz
ファントム電源	48V/5V	電源供給	Type-C 5V
ファントム電流	48V(Max0.3A)	消費電力	2.5W(Max)(ファントム電源オフ)

パッケージ内容

Maonocaster E2 Gen2 コンソール　　Gooseneck マイク スタンド
USB-A(M) 対 USB-C(F) 1.1m ケーブル　　ユーザー マニュアル

제품 개요

Maonocaster E2 Gen2 는 인기 있는 팟캐스트 및 스트리밍 오디오 콘솔의 업그레이드 버전입니다. 5 개의 독립 채널과 4 개의 믹서를 제공하는 Maonocaster E2 Gen2 는 팟캐스팅, 스트리밍 및 콘텐츠 제작을 위한 유연한 오디오 관리를 제공합니다. 직관적인 컨트롤과 핫키는 사용자 경험을 더욱 향상시키고 워크플로우를 간소화합니다. 내장 사운드 카드, 블루투스, RGB, 및 듀얼 USB 연결은 다양한 장치와 플랫폼과 원활한 통합을 제공하여 고품질 오디오와 향상된 성능을 보장합니다. 이 다용도 믹서는 팟캐스터, 스트리머 및 콘텐츠 제작자에게 사용하기 쉬운 기능이 풍부한 솔루션을 찾는 이상적인 선택입니다.

제품 기능

- 듀얼 AUX 믹스(헤드폰 잭)는 라이브 스피커용
- 내장 사운드 카드 및 블루투스는 전화/컴퓨터/태블릿/게임 콘솔 오디오 믹싱용
- 독립 블루투스 채널 및 독립 볼륨 컨트롤
- 블루투스 음성 향상
- 진보된 노이즈 억제 알고리즘
- 듀얼 USB 연결은 컴퓨터 및 모바일 폰용
- USB-C 는 전화/태블릿/컴퓨터 및 게임 콘솔용
- Windows 및 macOS 와 호환
- 콘덴서 마이크용 듀얼 48V 팬텀 전원
- +5V 팬텀 전원 출력, 5V 마이크 또는 USB 마이크 전원 공급
- 듀얼 3 핀 커넥터, 콘센트 스트립 연결

응용

팟캐스팅, 팟캐스팅, 스트리밍 및 녹음 (컴퓨터, 태블릿 및 스마트폰), 컴퓨터 오디오 및 게임 오디오, 회의 전화 및 비디오 소프트웨어.

사양

입력 임피던스	2kΩ	믹서	4 믹서
출력 임피던스	100Ω	샘플 레이트	48kHz
THD	0.01%(1kHz)	볼륨	90dB
헤드폰 출력	Max4.5V(1kHz, 16ohm)	주파수 응답	20Hz-20kHz
팬텀 전원	48V/5V	전원 공급	Type-C 5V
팬텀 전류	48V(Max0.3A)	전력 소비	2.5W(Max)(팬텀 전원 끄기)

액세서리 목록

Maonocaster E2 Gen2 콘솔　　Gooseneck 마이크 스탠드
USB-A(M) 대 USB-C(F) 1.1m 케이블　　사용자 설명서

Description

The Maonocaster E2 Gen2 is an upgraded version of our popular podcast and streaming audio console. Its 5 independent channels and 4 mixers provide flexible audio management for podcasting, streaming, and content creation. Intuitive controls and hot buttons further improve user experience and streamline workflows. The built-in sound card, Bluetooth, RGB, & dual USB connectivity offer seamless integration with various devices and platforms, ensuring high-quality audio and enhanced performance. This versatile console is an ideal choice for podcasters, streamers, and content creators seeking a feature-rich yet user-friendly solution to elevate their audio production.

Product Features

- Dual AUX Mix(headphone jack) for live speaker
- Internal sound card & Bluetooth for phone/ computer/ tablet/ game console audio mixing
- Independent Bluetooth channel and independent volume control
- Bluetooth Voice Enhancement
- Advanced noise suppressing algorithm for stress-whisper-clear
- Dual USB connectivity for computer and mobile phone
- USB-C for phone, computer and tablet, and game console
- Compatible with Windows and macOS
- Dual 48V phantom power for condenser microphone
- +5V Phantom power output for 5V mic or USB mic
- Dual 3-pin connector hook up to power strip

Applications

Podcasting, Podcasting, Streaming and Recordings (computer, tablets, and smartphone), Computer and Gaming Audio, Conference Calling and Meeting software.

Specification

Input Impedance	2kΩ	Mixing Type	4 Mixer
Output Impedance	100Ω	Sampling Rate	48kHz
THD	0.01%(1kHz)	Frequency Response	20Hz-20kHz
Headphone Output	Max4.5V(1kHz, 16ohm)	Dynamic Range	90dB
Phantom Power	48V/5V	Power Supply	Type-C 5V
Phantom Current	48V(Max0.3A)	Power Consumption	2.5W(Max)(Phantom Power Off)

Accessory List

Maonocaster E2 Gen2 Console　　Gooseneck Microphone Stand
USB-A(M) to USB-C(F) 1.1m Cable　　User Manual

Layout

1. 5.2" Inch 7 Bit Graphics Input
Connect to the computer display via the included graphics input.
2. 5.2" Inch 7 Bit Graphics and Instrument Input and High 2 Switch
Connect to the computer display via the included graphics input and connect to the instrument or switch the high 2 switch to USB for instrument input demos.
3. USB-C Port
Connect to the computer for audio and multichannel audio streaming and recording.
4. Backlight Switch
Turn on/off the backlight.
5. Power Switch
Turn on/off the unit.
6. Headphone Jack
Connect to headphones to monitor the audio.
7. 3.5mm Headphone Jack
Connect to headphones to monitor the audio.
8. 3.5mm Line Out
Connect your speaker or amplifier to enjoy the audio.
9. 3.5mm TRS Stream Out
Connect to the mixer to send the stream audio.
10. USB-C Slave
Connect to the computer for audio and multichannel audio streaming.
11. 5.5mm DC Power Input
Connect to the power adapter.

Beschreibung

Die Maonocaster E2 Gen2 ist eine verbesserte Version unseres beliebten Podcast- und Streaming-Audiokonsolen. Mit 5 unabhängigen Kanälen und 4 Mischern bietet Ihnen die Maonocaster E2 Gen2 eine flexible Audioverwaltung für Podcasting, Streaming und Inhaltserstellung. Intuitive Bedienelemente und Hotkeys verbessern die Benutzerfreundlichkeit und optimieren Ihre Arbeitsabläufe. Die integrierte Soundkarte, Bluetooth, RGB und die doppelte USB-Konnektivität bieten eine nahtlose Integration mit verschiedenen Geräten und Plattformen, um hochwertige Audio- und verbesserte Leistung zu gewährleisten. Dieses vielseitige Mischpult ist eine ideale Wahl für Podcaster, Streamer und Inhaltsersteller, die nach einer benutzerfreundlichen Lösung suchen, um ihre Audioproduktion zu verbessern.

Produktfunktionen

- Dual AUX Mix(Kopfhörerausgang) für Live-Sprecher
- Interne Soundkarte & Bluetooth für Telefon/Computer/Tablet/Spielkonsolenaudiomischung
- Unabhängiger Bluetooth-Kanal und unabhängige Lautstärkeregelung
- Bluetooth-Sprachverbesserung
- Fortschritt Rauschunterdrückungsalgorithmus
- Doppelte USB-Konnektivität für Computer und Mobiltelefon
- USB-C für Telefon/Tablet/Computer und Spielkonsole
- Kompatibel mit Windows und macOS
- Dual Phantomspeisung 48V für Kondensatormikrofon
- +5V Phantomspeisung ausgang für 5V Kondensatormikrofon
- Dual 3-polige Steckverbindung zum Anschluss an eine Steckdose

Anwendungen

Podcasting, Podcasting, Streaming und Aufzeichnung (Computer, Tablet und Smartphone), Computerton und Gaming-Audio, Konferenzanrufe und Meetingsoftware.

Spezifikation

Eingangsimpedanz	2kΩ	Mischer	4 Mixer
Ausgangsimpedanz	100Ω	Abtastrate	48kHz
THD	0.01%(1kHz)	Lautstärke	90dB
Kopfhörerausgang	Max4.5V(1kHz, 16Ohm)	Frequenzgang	20Hz-20kHz
Phantomspeisung	48V/5V	Stromversorgung	Typ-C 5V
Phantomstrom	48V(Max0.3A)	Stromverbrauch	2.5W(Max)(Phantomspeisung aus)

Zubehörliste

Maonocaster E2 Gen2 Konsole　　Gooseneck Mikrofonständer
USB-A(M) zu USB-C(F) 1.1m Kabel　　Benutzerhandbuch

产品介绍

Maonocaster E2 Gen2 是我们广受欢迎的播客和音频流媒体调音台的升级版本。5 个独立通道和 4 个混音器，为播客、直播和内容创作提供灵活的音频管理。直观的控制和热键进一步提高用户体验，并简化您的工作流程。内置声卡、蓝牙、RGB 灯效和双 USB 连接功能可与各种设备和平台无缝集成，确保高质量音频和增强性能。这款多功能调音台是播客、主播和内容创作者寻找功能丰富且易于使用的解决方案，以提高音频制作质量的理想选择。

产品功能

- 双辅助混音(耳机接口)用于现场扬声器
- 内置声卡和蓝牙用于手机/电脑/平板电脑/游戏机音频混音
- 独立蓝牙通道和独立音量控制
- 蓝牙语音增强
- 先进降噪算法，实现清晰通话
- 双 USB 连接，适用于电脑和手机
- USB-C 用于手机、平板电脑和游戏机
- 兼容 Windows 和 macOS
- 双 48V 幻象电源用于电容麦克风
- +5V 幻象电源输出，为 5V 麦克风或 USB 麦克风供电
- 双 3 针连接器，可插入电源插排

应用

播客、直播、录音（电脑、平板电脑和智能手机）、电脑音频和游戏音频、会议通话软件和视频软件。

参数

| | | | |
|